

**DIGITUS®****HDMI KVM Switch mit integriertem USB-Hub, 2x1 HDMI, HDMI Out, USB**

- ein hochleistungsfähiger HDMI-KVM Switcher
- leitet hochauflösendes Video (in Auflösungen bis zu 4kx2k@60Hz) und Audio von einer der verschiedenen Quellen zu den Anzeigegeräten
- verfügt nicht nur über eine Umschaltfunktion per Tastendruck, sondern auch über eine intelligente Funktion sowie eine Hot-Plugging-Funktion

**Technische Details:**

- Eingänge: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x Audioeingang, 2 x Audioausgang
- Ausgänge: 1 x HDMI®, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 2 x USB A 2.0
- zusätzliche Anschlüsse Vorderseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Infrarotempfänger, IR-Ausgang
- Audioeingänge/-ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
- LEDs Vorderseite: Strom, 2 x Online, 2 x Auswahl PC
- Schalter: Strom ein/aus, Umschalten PC1 / PC2
- HDMI® Version: 2.0
- HDCP-Version: 2.2 / 1.4
- UHD-Auflösung: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Unterabtastung: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite HDMI®: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), unterstützt HDR
- Farbtiefe HDMI®: 36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung Netzadapter: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Stromversorgung KVM-Switch: 5 V / 3 A
- Maße: (B)178 x (T)75 x (H)26 mm • Gewicht: 366 g

**Lieferumfang:**

- 1 x KVM-Umschalter, 2 Anschlüsse, 4K60Hz, 2 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang
- 1 x Netzadapter für KVM-Umschalter
- 2 x USB 3.0-Anschlusskabel (USB B auf USB A)
- 2 x HDMI-Kabel
- 1 x Infrarot-Fernbedienung
- 1 x Infrarotempfänger mit Anschlusskabel
- 2 x Montagehalterung für Tisch-/Wandmontage
- 1 x Benutzerhandbuch

**Anwendungsbeispiel:**

- bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus
- wechseln Sie zwischen zwei Computern per Knopfdruck oder mit der Fernbedienung



HDMI KVM Switch



HDMI KVM Switch, Rückseite



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
KVM Switch	HDMI - HDMI	2	schwarz	DS-12874	11008371